



韓国 KT eSIM 設定方法

短期用編



日本での設定 ①

渡韓日より2日前までに、設定をお済ませください。

設定前に、携帯の電源を入れ直し → 安定して繋がるWiFiに接続してください。

1. 安定して繋がるWiFiに接続した状態で
設定 → モバイル通信

2. eSIMを追加

3. QRコードを使用

4. Email等で受信したQRコードをスキャンし
画面が変わるまで待機

5. 続ける

6. お待ちください。



日本での設定 ②

設定中に他の作業は一切せず、12番まで一発で終わらせてください。

7. アンテナが2行になります。お待ちください。



8. 続ける



9. KTプランの名称を“旅行”にしてください。“>”をタップし変更可能



10. デフォルト回線 → 主回線を選択 (日本では主回線がデフォルト)



11. iMessageとFaceTime → 主回線を選択



12. モバイルデータ通信 → 主回線を選択



日本での設定 ③

アクティベート中...の表示が5時間以上続ける場合もありますが、正常なのでご安心ください。

13. アクティベート中...
他の作業しても問題なし



14. 日本ではアクティベート
できないのが"正常"です



15. 旅行 オン > をタップし



16. この回線をオンにする
→ オフにしてください。



17. モバイル通信に戻り



モバイルデータ通信 → 主回線
デフォルトの音声回線 → 主回線
主回線 → オン
旅行 → オフ
日本での設定完了



韓国に着いてからの設定

飛行機が着陸したら、“旅行”をオンにし、“主回線”はオフにしてください。

モバイルデータ通信 → 旅行
デフォルトの音声回線 → 旅行
主回線 → オフ
旅行 → オン

アンテナが立ち、
LTE(又は4G)に表示されるまで
携帯の電源を3-4回入れ直し
ネットに接続できれば設定完了

ネットに接続できない場合は
設定→一般→VPNとデバイス管理
格安SIMのプロファイルを削除し
携帯の電源を入れ直してください

◆日本に帰国時の設定◆
1. 設定→モバイル通信
“旅行”>をタップ

2. “旅行” eSIMを削除

3. 格安SIMのプロファイル
を削除した方は再度インス
トールしてください。

